

NLC Tracker



- ✓ Mobilt nødkald og mobil demenstracker i ét produkt
- ✓ Indbygget faldalarm og overfaldsalarm
- ✓ Præcis positionering via GPS, WiFi og beacon
- ✓ Personale underrettes automatisk via opkald og besked med position (indbygget mikrofon og højttaler)
- ✓ Mulighed for geofence alarmer 3 stk. (ind og ud af brugerdefineret zone)
- ✓ Integreret simkort og 4G antenne
- ✓ Op til 10 dages batteritid
- ✓ IP67 certificeret og støv/vandtæt nok til udendørs brug eller bad

Hvad er en NLC Tracker?

NLC Tracker er et mobilt nødkald og tracker til at forbinde, og positionere, borgere med pårørende eller personale. Det lille og praktiske mobile nødkald har indbygget fald- og overfaldsalarm, der bevirker til en væsentlig øget tryghed for borgere, personale eller pårørende. Ved enhver aktivering af nødkaldet bliver personale eller pårørende automatisk underrettet via opkald og besked til smartphone. Ved underretning kan borger og personale snakke sammen ved 2-vejs kommunikation - mikrofon og højttaler. Nødkaldet har integreret SIM kort og præcis positionering (under 5 meter udendørs) samt lang batterilevetid (op til 10 dage ved moderat brug).



Tekniske specifikationer

Positionering

GPS, WiFi og Beacon

Modem

GSM 900/1800 (4G antenne)

Sensorer

3D accelerometer og skridttæller

Batteri

Op til 10 dage afhængigt af forholdene

Forbindelse

Integreret simkort med 2-vejs kommunikation

Alarmtyper

Manuel, Lavt batteri, Fald, Geofence, Beacon og Offline

Dimensioner

L:66mm x B:44mm x H:16mm Vægt 45g

Klassificering

IP67 (støv/vandtæt til alm. udendørs brug)